

CNT系列直流降压器10A

CNT系列



特性:

- 该产品可将汽车24VD转换为12VDC，其额定电流为10A，应用于汽车上，使用功率小于120W，电压为12VDC等低压电器。
- 适用于电流小于10A及输入电压小于40V，输出电压为12v的低压电器。
- 100%全新组件使用，足功率，冷却风扇控制，双色LED显示电源故障状态。



RoHS

型号	CNT2412-10
输入电压	18V-32V
输出电压	12V ± 5%
输出电流	10A
直流输入电压范围	13-40VDC
额定功率	120W
最大功率	140W
最大效率	> 90%
电压波动	< 120mV
欠压保护点	18V ± 0.5V
保护功能	过载保护、短路保护、欠压保护、过压保护
产品尺寸	12.7*9.1*4.7cm
重量（净重）	328g
工作温度	50°C ± 20%
装箱数量	50只
包装尺寸	51*32*29cm
包装方式	纸盒
认证	CE, ROHS