

CNT系列直流降压器20A

CNT系列



特性:

- 该产品可将汽车24VDC转换为12VDC，其额定电流为20A，应用于汽车上，使用功率小于240W，电压为12VDC等低压电器。
- 适用于电流小于20A及输入电压小于40V，输出电压为12V的低压电器。
- 100%全新组件使用，足功率，冷却风扇控制，双色LED显示电源故障状态。



RoHS

型号	CNT2412-20
输入电压	18V-32V
输出电压	12V ± 5%
输出电流	20A
直流输入电压范围	13-40VDC
额定功率	240W
最大功率	280W
最大效率	> 90%
电压波动	< 120mV
欠压保护点	18V ± 0.5V
保护功能	过载保护、短路保护、欠压保护、过压保护
产品尺寸	15.7*9.1*4.7cm
重量（净重）	445g
工作温度	50°C ± 20%
装箱数量	40只
包装尺寸	39.5*29*42cm
包装方式	纸盒
认证	CE, ROHS